

Предлагаемые возможности и функции

- 29- дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ДУ
- Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения – PAL/ SECAM B/G, D/K,; системы AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Система настройки FST (Frequency Synthesize Tuning), обеспечивающая возможность настройки одной программы на нескольких каналах
- Цифровая схема I²C управления магистралью
- 200+ каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная в обоих направлениях)
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский/английский/др.)
- Непосредственный выбор программы
- Переключение между 2-мя последними каналами и функция сканирования (телевизор автоматически “пролистывает” программы с первой до последней)
- 2 x аудио/видео (AV) входа, 1 x аудио/видео (AV) выход, 1 x S-Video вход, 1 x DVD вход (Y/Cr/Cb)
- Stereo AV
- Четыре предустановленных режима изображения
- Форматы изображения – нормальный (4:3) и широкий (16:9)
- Четыре предустановленных режима звучания
- Эффект псевдо-объемного звучания, а также регулировка высоких и низких частот
- Таймер “сна” (для установки промежутка времени, по истечении которого телевизор автоматически переключается в состояние “ожидания”)
- Таймер включения/выключения
- “Родительский замок” (путем программирования можно ограничивать полный доступ к просмотру телевизора)
- Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала
- Автоматическое переключение телевизора в состояние “ожидания” через 15 мин после окончания трансляции программ
- Встроенные игры и календарь

ORION®

29 ДЮЙМ SPP2916F



Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Кинескоп | |
| Размер | 29" (73 см) |
| Системы | |
| Системы приема ТВ вещания и видео воспроизведения | PAL/SECAM B/G, D/K |
| Системы AV | PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43 |
| Каналы | |
| Принимаемые каналы (частота тюнера) | VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц |
| Принимаемые каналы (CATV) . Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41 | |
| Количество каналов | 200+ |
| Индикация каналов | Экранный дисплей |
| Экранное меню, звуковой выход и автоматическое выключение | |
| Язык сообщений экранного меню | русский/английский/др |
| Мощность звукового выхода | 5Втх2 |
| Время автоматического выключения | 10...120 мин , с интервалом 10 мин |
| Входы и терминалы | |
| Радиочастотный (RF) антенный вход | 75 Ом (несимметричный) |
| Видео/аудио терминалы | |
| видео вход | 1 Vp-p, 75 Ом |
| аудио вход | ≥ 200 мВ (эффективный), 70 кОм |
| Потребляемая мощность и питание | |
| Максимальная потребляемая мощность | 130 Вт |
| Источник питания | 220 В, 50 Гц (90-260 В, 50-60 Гц) |
| Поставляемые дополнительные принадлежности | |
| Пульт дистанционного управления с батарейками | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | 1 шт. |