

## Предлагаемые возможности и функции

- 21- дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ДУ
- Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения – PAL/ SECAM B/G, D/K; системы AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Система настройки VST (Voltage Synthesize Tuning), обеспечивающая возможность настройки одной программы на нескольких каналах
- Цифровая схема I<sup>2</sup>C управления магистралью
- Усовершенствованная схема усиления контрастности изображения на черном фоне

- 200 каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная в обоих направлениях)
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (украинский/русский/английский/др.)
- Непосредственный выбор программы
- Переключения между двумя последними программами
- Телетекст (10 стр)
- Аудио/видео (AV) вход/выход (сзади), аудио/видео (AV) вход (сбоку)
- Компонентные входы Y Cr Cb (сзади)
- Стерео AV
- S-VHS вход (сзади)
- Четыре предустановленных режима изображения
- Таймер “сна” (для установки промежутка времени, по истечении которого телевизор автоматически переключается в состояние “ожидания”)
- Таймер включения/выключения
- “Родительский замок” и “Отельный замок” (путем программирования можно ограничивать полный доступ к просмотру телевизора (“Родительский замок”) или его частично, т. е. к некоторым его функциям (“Отельный замок”))
- Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала
- Автоматическое переключение телевизора в состояние “ожидания” через 15 мин после окончания трансляции программ
- Встроенный календарь и игры

# ORION®

## 21 ДЮЙМ МОДЕЛЬ MP2128P



## Технические характеристики

<b>Кинескоп</b>	
Размер .....	21" (54 см)
<b>Системы</b>	
Системы приема ТВ вещания и видео воспроизведения .....	PAL/SECAM B/G, D/K
Системы AV .....	PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43
<b>Каналы</b>	
Принимаемые каналы (частота тюнера) .....	..... VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц
Принимаемые каналы (CATV) .....	..... Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
Количество каналов .....	200
Индикация каналов .....	Экранный дисплей
<b>Экранное меню, звуковой выход и автоматическое выключение</b>	
Язык сообщений экранного меню .....	украинский/русский/английский/др
Мощность звукового выхода .....	2,5Втх2
Время автоматического выключения .....	10...120 мин
<b>Входы и терминалы</b>	
Радиочастотный (RF) антенный вход .....	75 Ом (несимметричный)
Видео/аудио терминалы: видео вход .....	1 Vp-p, 75 Ом
аудио вход .....	≥ 200 мВ (эффективный), 70 кОм
<b>Потребляемая мощность и питание</b>	
Максимальная потребляемая мощность .....	70 Вт
Источник питания .....	220 В, 50 Гц (90-260 В, 50-60 Гц)
<b>Поставляемые дополнительные принадлежности</b>	
Пульт дистанционного управления с батарейками .....	1 шт.
Инструкция по эксплуатации .....	1 шт.
<b>Габаритные размеры и вес</b>	
Габаритные размеры .....	650 мм X 520 мм X 536 мм
Вес (нетто) .....	23 кг