

## Предлагаемые возможности и функции

- 21- дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ДУ
  - Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения – PAL/ SECAM B/G, D/K,; системы AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
  - Система настройки VST (Voltage Synthesize Tuning), обеспечивающая возможность настройки одной программы на нескольких каналах
  - Цифровая схема I<sup>2</sup>C управления магистралью
  - Цифровой фильтр-“расческа” NTSC, обеспечивающий более чистое изображение с более яркими живыми цветами
  - 236 каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
  - Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
  - Автоматическая и ручная настройка программ (ручная в обоих направлениях)
  - Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
  - Выбор языка сообщений экранного меню (русский/английский/др.)
  - Непосредственный выбор программы
- Аудио/видео (AV) вход/выход (сзади), аудио/видео (AV) вход (спереди)
  - Стерео AV
  - Четыре предустановленных режима изображения
  - Таймер “сна” (для установки промежутка времени, по истечении которого телевизор автоматически переключается в состояние “ожидания”)
  - Таймер включения/выключения
  - “Родительский замок” и “AV замок” (путем программирования можно ограничивать полный доступ к просмотру телевизора (“Родительский замок”) или его частично, т. е. к некоторым его функциям (“AV замок”))
  - Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала
  - Автоматическое переключение телевизора в состояние “ожидания” через 15 мин после окончания трансляции программ
  - Игры

# ORION<sup>®</sup>

## 21 ДЮЙМ

SPP2114s / SPP2114b



## Технические характеристики

<b>Кинескоп</b>	
Размер	21" (54 см)
<b>Системы</b>	
Системы приема ТВ вещания и видео воспроизведения	PAL/SECAM B/G, D/K
Системы AV	PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43
<b>Каналы</b>	
Принимаемые каналы (частота тонера)	VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц
Принимаемые каналы (CATV)	Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
Количество каналов	236
Индикация каналов	Экранный дисплей
<b>Экранное меню, звуковой выход и автоматическое выключение</b>	
Язык сообщений экранного меню	русский/английский/др
Мощность звукового выхода	2 x 4 Вт
Время автоматического выключения	10...180 мин, с интервалом 10 мин
<b>Входы и терминалы</b>	
Радиочастотный (RF) антенный вход	75 Ом (несимметричный)
Видео/аудио терминалы	
видео вход	1 Vp-p, 75 Ом
аудио вход	≥ 200 мВ (эффективный), 70 кОм
<b>Потребляемая мощность и питание</b>	
Максимальная потребляемая мощность	75 Вт
Источник питания	220 В, 50 Гц (90-260 В, 50-60 Гц)
<b>Поставляемые дополнительные принадлежности</b>	
Пульт дистанционного управления с батарейками	1 шт.
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.